ые клещи

Артикул: 45180301

Ди
за

Пе
I

По
I

На

Ва

Ан
шк

Из
со

Дл
(см

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ ACM-1803:

Токовые клещи-адаптер ACM-1803 предназначены для использования совместно с мультиметрами. А при подключении устройства к осциллографу они так же позволяют исследовать форму сигнала.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ ACM-1803:

- Измерение постоянного/переменного тока;
- Базовая погрешность 2,5%;
- Бесконтактный детектор напряжения;
- Индикация разряда батареи.

Характеристики Aktakom ACM-1803

Параметр	Значение
Постоянный ток	40 А ±(2,5% + 0,1 А)
	400 А ±(2,8% + 0,5 А)
Переменный ток (50/60 Гц)	40 А ±(2,5% + 0,1 А)
400 А ±(2,8% + 0,5 А)	
Аналоговый выход	1 мВ/А и 10 мВ/А
Чувствительность	0,1 мВ/А и 1 мВ/А
Диаметр захвата	30 мм
Питание	батарея 9 В
Габаритные размеры	150 x 58 x 35 мм
Вес	0,205 кг

Комплектация Aktakom ACM-1803

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи ACM-1803	1
2.	Руководство по эксплуатации	1
3.	Тестовые пробники	1
4.	Кейс для переноски	1