ACM-2103

Описание ACM-2103

Два прибора в одном корпусе! Токовые клещи+мультиметр. Этот универсальный прибор может измерять 8 электрических величин, осуществлять тестирование p-n переходов и прозвонку цепей. Большой диаметр захвата клещей позволяет проводить измерения тока в плоских шинах шириной до 60 мм и круглых проводниках диаметром до 50 мм.

- 4-разрядный дисплей с подсветкой
- автоматическое определение полярности
- токовый датчик Холла
- установка нулевых показаний
- удержание показаний (HOLD)
- индикация перегрузки
- время измерения прим. 0,35 с
- питание 9 В батарея 006P, 6LR61 (Крона)
- потребление 5 мА
- габаритные размеры 255x73x38 мм
- масса 380 г
- Габаритные размеры в упаковочной таре 160x70x300, вес 1 кг.

Характеристики ACM-2103

Величина	Диапазон	Наилучшее разрешение	Погрешность
Постоянный ток (гнезда)	400 мкА	0,1 мкА	±(1,2% + 5 е.м.р.)
	4000 мкА	1 мкА	
	40 мА	0,01 мА	
	400 мА	0,1 мА	
Постоянный ток (клещи)	400 А	0,1 А	±(2% + 5 е.м.р.)
	2000 А	1 А	±(2% + 8 е.м.р.) до 1000 А
Переменный ток (гнезда) TrueRMS (50/60 Гц)	400 мкА	0,1 мкА	±(1,2% + 5 е.м.р.)
	4000 мкА	1 мкА	
	40 мА	0,01 мА	
	400 мА	0,1 мА	
Переменный ток (клещи) TrueRMS (50/60 Гц)	400 А	0,1 А	±(2% + 5 е.м.р.)
	2000 А	1 А	±(2% + 8 е.м.р.) до 1000 А
Постоянное напряжение	400 мВ	0,1 мВ	±(0,5% + 2 е.м.р.)
	4 В	0,001 В	±(1,2% + 5 е.м.р.)
	40 В	0,01 В	
	400 В	0,1 В	
	1000 В	1 В	
Переменное напряжение TrueRMS (50/60 Гц)	400 мВ	0,1 мВ	±(0,5% + 2 е.м.р.)
	4 В	0,001 В	±(1,2% + 5 е.м.р.)
	40 В	0,01 В	
	400 В	0,1 В	
	1000 В	1 В	
Сопротивление	400 Ом	0,1 Ом	±(1,0% + 5 е.м.р.)
	4 кОм	0,001 кОм	

	40 кОм	0,01 кОм	
	400 кОм	0,1 кОм	
	4 МОм	0,001 МОм	
	40 МОм	0,01 МОм	
Частота	5 Гц	0,001 Гц	±(1,0% + 5 е.м.р.)
	50 Гц	0,01 Гц	
	500 Гц	0,1 Гц	
	5 кГц	0,001 кГц	
	50 кГц	0,01 кГц	
	500 кГц	0,1 кГц	
Емкость	50 нФ	0,01 нФ	±(3,0% + 5 е.м.р.)
	500 нФ	0,1 нФ	
	5 мкФ	0,001 мкФ	
	50 мкФ	0,01 мкФ	
p-n переход	Короткое замыкание/обрыв		
Прозвонка	Звуковой сигнал при сопротивлении менее 10 Ом		

Комплектация АСМ-2103

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи	1
2.	Комплект щупов	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83