



## АТЕ-9015 Шумомер

Артикул: 50901500



ЕСТЬ В НАЛИЧИИ

12-546-

**10 698** с НДС

С ПОВЕРКОЙ +3 500

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300

по России от 500

**Госреестр** 38084-08

✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц

### НАЗНАЧЕНИЕ ШУМОМЕРА АТЕ-9015:

Портативный интегрирующий измеритель уровня звука **АТЕ-9015** предназначен для измерения уровня шума по двум шкалам А и С. Встроенный конденсаторный микрофон обеспечивает диапазон измерения звука в пределах от 30 до 130 дБ в полосе частот от 31,5 Гц до 8 кГц.

### ОСОБЕННОСТИ ШУМОМЕРА АТЕ-9015:

- Переключаемое время интегрирования 125 мс (быстро) и 1 с (медленно);
- Два типа амплитудно-частотной характеристики: тип А моделирует восприятие звука человеческим ухом, тип С используется для измерения истинных уровней шумов испытываемого оборудования;
- Индикатор выхода за верхний и нижний границы диапазона;
- Цифровая и аналоговая шкала;
- Фиксация максимальных, минимальных и текущих значений;
- Автоотключение: 15 минут;
- Подсветка.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ШУМОМЕРА АТЕ-9015:

Параметр	Значение
Диапазон измерений	30...130 дБ (3 поддиапазона по 50 дБ: 30...80 дБ; 50...100 дБ; 80...130 дБ) и автоматический выбор диапазона (30...130 дБ)
Разрешение	0,1 дБ
Частотный диапазон	31,5...8000 Гц
Микрофон	1/2 дюймовый электретный
Разрешение	0,1 дБ
Время обновления цифрового значения	2 раза/сек, аналоговой шкалы – 20 раз/сек
Питание	9 В, батарея типа «Крона»
Масса	230 г
Габаритные размеры	210x55x32 мм
Масса в упаковочной таре	0,7 кг
Габаритные размеры в упаковочной таре	180x70x310 мм

### Комплектация Актакон АТЕ-9015

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТЕ-9015

№	Наименование	Количество
1	Шумомер АТЕ-9015	1
2	Кейс	1
3	Защитная насадка от ветра на микрофон	1
4	Защитная насадка от ветра на микрофон	1
5	Руководство по эксплуатации	1

