Артикул: 204467

На

Тоі

Мо

На
Тоі

Мо
Вт

Ко
кан

Ко
кан

За
КЗ

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией ATH-1122, предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Импульсный источник постоянного тока ATH-1122: 0 ... 20 А и напряжения 0,1 ... 18 В, дополнительные функции: цифровая индикация, возможность последовательного и параллельного подключения нескольких источников, питание 220 В, габариты 295x138x165 мм, масса 3,6 кг.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО ТОКА ATH-1122:

- 3-х разрядный цифровой дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Возможность последовательного и параллельного подключения;
- Установка ограничения по току;
- Возможно подключение нескольких блоков последовательно для увеличения выходного напряжения;
- Возможно подключение нескольких блоков паралельно для увеличения выходного тока;
- Возможность заземления выходных гнезд.

Характеристики ATH-1122

Параметр	Значения
Количество каналов	1
Выходные параметры	0,1 ... 18 В / 0 ... 20 А
Погрешность установки	0,5%
Шаг регулировки выходного напряжения	0,5 мВ, тока 3 мА
Питание	220 В
Масса	3,6 кг
Габариты	295x138x165 мм

Комплектация ATH-1122

№	Наименование	Количество
1.	Импульсный источник постоянного тока ATH	1
2.	Соединительные провода с зажимами	1
3.	Кабель питания	1
4.	Перемычка	1
5.	Предохранитель (в держателе предохранителя)	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО