



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 787936



На
То
На
В
То
Ко
ка
Ко
ка

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АТН-1301:

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. Прибор выдает плавно регулируемое постоянное стабилизированное напряжение и стабилизированный ток.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АТН-1301:

- Два 3-х разрядный LED дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим ограничения тока;
- Две запараллеленные выходные колодки.

Характеристики АТН-1301

Параметр	Значение
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0...300 В
Максимальный выходной ток	1 А
Погрешность установки выходного напряжения	0,5% Ууст + 3 емр
Нестабильность выходных параметров при изменении напряжения питания на 10% от номинального значения	- 4%Ууст
Нестабильность выходных параметров при изменении напряжения на нагрузке	0,2%Ууст
Пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение), типичное	2 мВ
Питание	110 В / 220 В
Габаритные размеры	260x160x330 мм

Комплектация АТН-1301

№	Наименование	Количество
1.	Аналоговый источник питания с цифровой индикацией АТН-1301	1
2.	Кабель питания	1
3.	Предохранитель	2
4.	Руководство по эксплуатации	1