



Описание AC-9

Детектор SEM AC-9 — компактный переносной прибор в форме карандаша, предназначенный для бесконтактного обнаружения напряжения переменного тока от 200В до 1000В частотой 50-60Гц. Аппарат оснащён красным индикатором, оповещающим о наличии провода под напряжением. Его можно использовать при поиске места разрыва электроцепи, определения наличия напряжения в выключателях и розетках, и в других аналогичных работах. SEM AC-9 не может работать с проводами, экранированными армированием или металлической оболочкой.

Индикатор прост в использовании: достаточно одного касания провода, клеммы или лампового патрона.

Область применения индикатора напряжения SEM AC-9 незаменим при проведении отделочных ремонтных работ, прокладке электрических коммуникаций в доме, поиске неисправностей в электропроводке. Используя детектор напряжения, вы значительно снижаете риск повреждения токопроводящих кабелей и, как следствие — травм и коротких замыканий.

Стержневая форма индикатора SEM AC-9 позволяет комфортно использовать его в тесном пространстве. Встроенный светодиодный фонарик, размещённый в корпусе прибора, позволяет освещать распределительные коробки и щиты во время поиска необходимых проводов.

Питание индикатора осуществляется посредством двух батарей напряжением 1,5В типа AAA. Корпус прибора снабжен специальным зажимом для крепления индикатора на одежде оператора, что значительно снижает риск потери легкого и компактного детектора.

Двойной прочный корпус в виде стержня надежно защищает бесконтактный индикатор напряжения SEM AC-9 от влаги, пыли и механических повреждений. Чувствительный прибор позволит вам находить скрытые в стенах и за другими препятствиями источники напряжения. Недорогой, легкий, простой в эксплуатации прибор не займет много места среди ваших инструментов, но всегда будет под рукой в нужный момент. Купить детектор SEM AC-9 стоит как для проведения работ с электропроводкой, так и для любой смежной деятельности.

Особенности:

- Бесконтактное обнаружение напряжения со светодиодной сигнализацией
- Звуковая сигнализация
- Встроенный фонарик
- Карманный с клипсой

Характеристики AC-9

AC-9	
Диапазон обнаруживаемого напряжения	~200...1000В
Условия эксплуатации	-10...50°C, <90%RH
Условия хранения	-10...50°C, <80%RH
Размеры	176x26x26 мм
Вес	48 г

Комплектация AC-9

- Бесконтактный индикатор напряжения SEM AC-9
- Руководство по эксплуатации