



Описание DT-175CV1

DT-175CV1 - наиболее удобный и недорогой регистратор "True RMS" тока и напряжения. Показания сохраняются в памяти прибора (100000 записей) и их просто прочитать на компьютере через USB интерфейс. ЖК - дисплей может показывать текущие показания, а также MAX, MIN и сигнал тревоги.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество каналов: 1
- Период измерения: от 1сек. до 24 часов
- Память: 100000 значений
- Режим: MIN / MAX / Peak
- Датчик силы переменного тока (токовые клещи CP-09)
- Датчик напряжения соответствует требованиям CAT III 600В
- Загрузить собранные данные в компьютер можно через USB интерфейс
- Индикатор аварийного сигнала срабатывает тогда, когда определяемые максимальные / минимальные значения превышают установленные пределы
- Программное обеспечение позволяет документировать результаты и представляет данные в виде графика и в табличном виде

Характеристики DT-175CV1

DT-175CV1	
Переменный ток (True RMS)	
Диапазон	2 — 200 А
Точность	± 2%
Напряжение (True RMS)	
Диапазон	6 — 600 В
Точность	± 1,5%
Период измерения	от 1 сек. до 24 часов
Программное обеспечение	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7
Общие характеристики	
Количество каналов	1
Цифровой ЖК — дисплей	Есть
Напряжение переменного тока / ток нагрузки / измерение тока утечки	Есть
Измерение "True RMS"	Есть
Память для хранения данных	100
Удержание макс. / мин., пиковых значений	Есть
Отображение на дисплее времени и даты	Есть
Автовывключение	Есть
USB интерфейс	Есть
Размеры	114x63x34 мм
Вес	248 г

Комплектация DT-175CV1

- Регистратор тока и напряжения СЕМ DT-175CV1
- Кейс
- Руководство пользователя
- USB кабель
- Программное обеспечение
- Токовые клещи – приставка
- Щупы
- Блок питания
- Элемент питания (4 шт.) 1,5 В типа ААА

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83