зой гигро-термометр

Артикул: 482636

Ра

Ди

Те
ра

Вл

Те
хр

Пи

Ра

Ве

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО ГИГРО-ТЕРМОМЕТРА DT-91

- Диапазон измерения: 0,0 - 100,0% RH, -20,0 - 60,0 °C (-4,0 ° F - 140,0 ° F); разрешение: 0,1% RH, 0,1 ° C / 0,1 ° F;
- Двухуровневый дисплей с показаниями температуры и влажности;
- Режим обмена данными по каналу Bluetooth 4.0;
- Измерение максимальных/минимальных показаний;
- Фиксация показаний и режим подсветки;
- Измерение температуры сухого термометра, температуры влажного термометра, температуры точки росы;
- Переключатель температуры;
- Автоматическое выключение питания (Можно отключить).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОГО ГИГРО-ТЕРМОМЕТРА DT-91

Основные характеристики			
Функция	Диапазон	Разрешение	Точность
Влажность	0~100%RH	0,1 %RH	±3,5%RH (20 - 80%)
			±5%RH (0 - 20 и 80 - 100%)
Температура сухого термометра	-20 - 60°C	0,1°C/°F	±0,5°C/0,9°F (0 - 40°C)
	-4-140'F		±1°C/1,8°F (-20 - 0&40-60 °C)
Температура влажного термометра	0 - 60°C	0,1°C/°F	±0,5°C/0,9°F (0~40°C)
	32~140°F		±1°C/1,8°F (40--60oC)
Температура точки росы	-20 - 60°C	0,1°C/°F	±0,5°C/0,9°F (0~40°C)
	-4~140°F		±1°C/1,8°F (-20 ~ 0 и 40 -60°C)

Общие характеристики	
Параметр	Значение
Дисплей	Двухуровневый цифровой ЖК-дисплей с подсветкой
Тип датчика	Влажность: точный емкостный датчик Температура: термистор
Индикация низкого уровня заряда батареи	Индикатор низкого уровня заряда батареи « - + » мигает, если напряжение элемента питания падает ниже 7,2В Индикатор подсветки и низкого заряда батареи « - + » мигает дважды, если напряжение элемента питания падает ниже 6,5В, затем прибор автоматически выключается.
Условия работы	0 ~ 50 ° C (32 - 122 ° F) < 80% RH без учета конденсации
Условия хранения	-20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ° F) < 80% RH без учета конденсации
Питание	Одна стандартная батарея 9 В
Размеры	204 (Д) X 54 (Ш) X 36 (В) мм
Вес	172г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-91

№	Наименование	Количество
1	Цифровой гигро-термометр DT-91	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83