



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

юмер

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОМЕРА CENTER 321:

- Диапазон 30 - 130 дБ;
- Погрешность плюс минус 1,5 дБ (относительно 94 дБ на 1 кГц);
- Фильтры А и С;
- Динамический диапазон 100 дБ;
- Полоса частот 31,5 Гц - 8 кГц;
- Разрешение 0,1 дБ;
- Min / max значения;
- Линейная шкала;
- Аналоговый выход;
- Быстрое и медленное измерение;
- Автоматический выбор предела измерений;
- RS-232 кабель и программы для подключения к компьютеру;
- Вес 285 гр.

Характеристики Center 321

Диапазон измерений	30...130 дБ
Диапазон частот	31,5 Гц...8 кГц
Базовая погрешность	±1,5 дБ
Динамический диапазон	100 дБ
Тип АЧХ фильтра	А, С
Выход переменного напряжения	Да
Объем памяти	Нет
Источник питания, тип батареи	9В Крона
Интерфейс	RS-232
Особенности	Линейная шкала, автовыбор пределов

Комплектация Center 321

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 321

№	Наименование	Количество
1.	Батарея	1
2.	Транспортная сумка	1
3.	Часовая отвертка	1
4.	Ветрозащитный чехол	1
5.	Штекер 3,5 мм	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

