



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ma CENTER 325

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОМЕРА CENTER 325:

- Диапазон 32 - 130 дБ;
- Погрешность плюс минус 1,5 дБ;
- Фильтры А и С;
- Динамический диапазон 50 дБ;
- Полоса частот 31,5 Гц - 8 кГц;
- Разрешение 0,1 дБ;
- Min / max значения;
- Быстрое и медленное измерение;
- RS - 232 кабель и программы для подключения к компьютеру;
- Вес 240 гр.

Характеристики CENTER 325

Диапазон измерений	32...130 дБ
Диапазон частот	31,5 Гц...8 кГц
Базовая погрешность	±1,5 дБ
Динамический диапазон	50 дБ
Тип АЧХ фильтра	А, С
Выход переменного напряжения	Да
Объем памяти	Нет
Источник питания, тип батареи	9В Крона
Интерфейс	Нет

Комплектация CENTER 325

№	Наименование	Количество
1.	Батарея	1
2.	Часовая отвертка	1
3.	Ветрозащитный чехол	1
4.	Руководство по эксплуатации	1