



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

М ДТ-101
77 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 481608



Ча
та

На
та

На
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Те

Пр
це

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА CEM DT-101

Мультиметр CEM DT-101 — это компактный цифровой тестер, предназначенный для точного измерения электрических параметров в бытовых и профессиональных задачах. Прибор идеально подходит для диагностики электропроводки, ремонта техники и тестирования электронных компонентов благодаря диапазону измерения напряжения до 600 В, тока до 200 мА и сопротивления до 2 МОм. Ударопрочный корпус с двойной изоляцией и встроенный предохранитель обеспечивают безопасность и надежность в эксплуатации, а четкий ЖК-дисплей с подсветкой позволяет работать даже при плохом освещении. Легкий (всего 102 г) и портативный, с длинными съемными щупами, DT-101 станет незаменимым помощником для электриков, радиолюбителей и домашних мастеров.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА CEM DT-101

- Измерение постоянного и переменного напряжения: до 600 В (погрешность $\pm 0,5\%$ для DC, $\pm 1,8\%$ для AC);
- Измерение постоянного тока: до 200 мА (погрешность $\pm 1,0\%$);
- Измерение сопротивления: до 2 МОм (погрешность $\pm 0,8\%$);
- Тест диодов и проверка целостности цепи со звуковым сигналом;
- Тестирование батарей: диапазон 9 В;
- Четкий ЖК-дисплей: $3\frac{1}{2}$ разряда, максимум 2000 отсчетов, с подсветкой;
- Защита от перегрузок: предохранитель 200 мА/250 В;
- Звуковой сигнал при превышении предельных значений;
- Автоматическое отключение через 10 минут бездействия;
- Ударопрочный корпус с двойной изоляцией;
- Компактные размеры: 100 × 48 × 26 мм;
- Вес: 102 г;
- Питание: батарея А23 (в комплекте);
- Длинные съемные щупы для работы в труднодоступных местах;
- Простое управление одной кнопкой и переключателем режимов.

Мультиметр CEM DT-101 — это надежный и удобный инструмент, сочетающий высокую точность, мобильность и простоту использования. Подсветка дисплея, функция автоматического отключения и прочный корпус делают его практичным для работы в любых условиях. В комплект входят мультиметр, измерительные щупы, батарея А23 и инструкция — все готово к использованию сразу после распаковки.

Мультиметр DT-101 широко применяется для проверки бытовой электропроводки, ремонта техники, тестирования автомобильных цепей и диагностики электронных компонентов. Это идеальный выбор для тех, кто ищет доступный, функциональный и долговечный прибор — CEM DT-101 обеспечит точность и удобство как для профессионалов, так и для новичков.

Характеристики DT-101

Параметр	Значение
Разрядность шкалы	2000 отсчетов
Постоянное напряжение	200мВ, 2В, 20В, 200В, 500В $\pm 0,5\%$ показ. ± 2
Переменное напряжение	200В, 500В(40Гц-400Гц) $\pm 2,0\%$ показ. ± 5
Постоянный ток	2000мкА, 20мА, 200мА $\pm 2,0\%$ показ. ± 2
Сопротивление	200Ом, 2000Ом, 20кОм, 200кОм, 2000кОм $\pm 1,5\%$ показ. ± 4

Тест диодов	Тестовый ток: 1,6мА макс. Тестовое напряжение: 3,2В макс.
Тест батареи	Диапазон: 9В. Тестовый ток: 6мА.
Габаритные размеры	100 x 48 x 26 мм
Вес	102 г

Комплектация DT-101

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр компактный DT-101	1
2.	Щупы	1
3.	Руководство пользователя	1
4.	Элемент питания 9 В типа Крона	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83