



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 481141



Ди
за

Пе
л

То
пе

На

Из
со

Из
те

Из
РН

Ги

Дл
(с)

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ МИНИ КЛЕЩЕЙ FC-31:

Токковые мини клещи FC-31 предназначены для измерения переменного тока до 200А.

Токковые клещи FC-31 очень надёжны, удобно лежат в руке и имеют большой дисплей с подсветкой. Реализована функция бесконтактного определения переменного напряжения, о наличии которого сообщит световой индикатор. Для удобства работы в слабо освещённых местах встроен фонарик.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ МИНИ КЛЕЩЕЙ FC-31:

- Измеряемый ток: переменный;
- Раскрытие охвата 18 мм;
- Бесконтактный детектор напряжения и фонарик;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Определение максимальных значений MAX;
- Автовывключение;
- Индикация разряда батареи;
- Подсветка дисплея;
- Защита от перегрузок IEC 61010-1 CAT II 600V CAT III 300V.

Характеристики FC-31

Параметр	Диапазон	Разрешение	Точность
Переменный ток (50/60 Гц)	20 А	10 мА	±(3.0% + 8 ед.)
	200 А	100 мА	
Бесконтактное определение переменного напряжения	100 В АС до 600 В АС 50/60 Гц		
Общие характеристики			
Параметр	Значение		
Дисплей	цифровой ЖК-дисплей 3 1/2 с разрядностью 2000		
Полярность	знак минуса (-) указывает на отрицательную полярность		
Индикация перегрузки	на ЖК-дисплее отображается "OL"(перегрузка)		
Скорость отображения информации	2 показания в секунду, номинальная		
Батарея	две батарейки по 1.5 В AAA		
Индикация низкого уровня заряда батареи	на ЖК-дисплее отображается "BATT" (батарейка)		
Автоматическое выключение	приблизительно 7 минут		
Условия эксплуатации	(0°C до 30°C) 90% RH		
	(30°C до 40°C) 75% RH		
	(40°C до 50 °C) 45% RH		
Условия хранения	-30°C до 60°C при < 90% относительной влажности		
Высота	работа при высоте не более 3000 м		

Раскрытие зажимов	18 мм
Стандарты	IEC 1010 категория II 600 В
Размеры	158 x 65 x 32мм
Вес	175 г

Комплектация FC-31

№	Наименование	Количество
1.	Токовые мини клещи FC-31	1
2.	Комплект измерительных щупов	1
3.	Чехол	1
4.	Элемент питания 1.5 В типа ААА	1
5.	Руководство пользователя	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83