



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

О PQ CASE для измерительных приборов

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

ПРИБЛИЖИТЕЛЬНО В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



FL

Описание Fluke DEMO PQ CASE

Новый Fluke Power Quality демонстрационный кейс обеспечивает возможность имитировать трехфазное питание с использованием одного выхода фаз. Тренажер имеет три выхода напряжения и три выхода тока.

Это очень удобно, портативный кейс является идеальным инструментом для демонстрации возможностей измерительных приборов Fluke. Используется для демонстраций при продажах или образования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мощность: 32 ВА
- Выходное напряжение: 400 В @ 3,5 мА, максимум
- Выходной ток: Электрический ток от 0 до 10 А
- Рабочая температура: от 0 °C ... +40 °C
- Размеры (Д x Ш x В): 350 x 290 x 105 мм
- Вес: прил. 3.5 kg 3,5 кг
- Безопасность: IEC 61010-1: категория перенапряжения II, МЭК 61010-031: 6 00 V CAT III 00 V CAT III

Характеристики Fluke DEMO PQ CASE

Параметры	Значения
Мощность	32 ВА
Выходное напряжение	400 В 3,5 мА, максимум
Выходной ток	Электрический ток от 0 до 10 А
Рабочая температура	от 0 °C ... +40 °C
Размеры	350 x 290 x 105 мм
Безопасность	IEC 61010-1: категория перенапряжения II, МЭК 61010-031: 6 00 V CAT III 00 V CAT III
Вес	3,5 кг

Комплектация Fluke DEMO PQ CASE

№	Наименование	Количество
1.	Power Quality Демонстрационный кейс	1
2.	Адаптер "Multi Contact SKS4-19/L/1 24.0028-21" короткого замыкания PE и N	1
3.	Руководство пользователя	1
4.	Шнур питания	1
5.	Международный IEC Power Plug адаптер Set	1
6.	2 x запасных предохранителей 0,16 / 250 В и 0.315 AT / 250 V	1

