



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

BCG0612 Автоматическое зарядное устройство 6А 12VDC

Артикул: BCG0612



Описание Lovato BCG0612

Характеристики Lovato BCG0612

Исполнение	В корпусе
Номинальный выходной ток	6 А
Номинальное выходное напряжение	12 VDC
Напряжение питания	110 ~ 240 VAC ($\pm 10\%$), 50/60 Гц ($\pm 10\%$)
Регулировка тока заряда	20 ~ 100% потенциометром
Тип выхода	1 релейный выход 5 А, 30 VDC
Ограничение тока	Есть
Предохранитель цепи питания	6,3 А
Выходной предохранитель	Нет
Светодиодная индикация	Есть
Защита от короткого замыкания в цепи аккумулятора	Есть
Защита от инверсии полярности аккумулятора	Есть
Защита от низкого напряжения на выводах аккумулятора	Есть
Тип соединения	Фиксированные зажимы
Крепление	На DIN рейку 35 мм или с помощью выдвижных зажимов
Способ охлаждения	Естественное
Защита от перегрузки на выходе	Есть
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-30°C ... +55°C
Вес	0,532 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83