



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

БФА01842048 Собранный реверсивный пускатель 18А АС3 48/50-60

Артикул: БФА01842048



Описание Lovato БФА01842048

Характеристики Lovato БФА01842048

Исполнение	С внешним устройством механической блокировки и жесткими соединителями
Напряжение питания катушки	48 VAC
Номинальная частота	50/60 Гц
Рабочий ток Ie (АС3), ≤440 В ≤55°С	18 А
Максимальная мощность (АС3) ≤400 В ≤55°С	7,5 кВт
Конфигурация встроенных вспомогательных контактов	NC
Возможность замены катушки	Есть
Тип теплового реле для установки	RF38
Тип соединения	Винтовой зажим
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,760 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83