



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83    БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (495) 258-80-83    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83    РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18: +7 (495) 258-80-83    E-MAIL: SALES@ESKOMP.RU    KAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: Мастер-4000



Частотный диапазон от \_\_\_\_\_

Частотный диапазон до \_\_\_\_\_

Тип \_\_\_\_\_

Интерфейс \_\_\_\_\_

Погрешность \_\_\_\_\_

Память \_\_\_\_\_

## Описание ПрофКиП Мастер-4000

- Частотный диапазон: 5 МГц ... 4 ГГц
- Максимальный входной уровень: +25 дБм
- Тестирование: кабелей, антенн, измерение мощности (опция), KСВ, DTF, потеря в кабеле
- До 2001 точки на кривую
- Скорость измерения: до 1 мс на точку
- Погрешность установки частоты:  $\pm 3 \cdot 10^{-6}$
- Внутренняя память: 512 МБ
- Интерфейсы: USB, LAN
- Высококонтрастный TFT дисплей с диагональю 17,8 мм
- Батарея: Li-Ion (до 4 часов работы)
- Габаритные размеры, вес: 260x193x67 мм, 2,3 кг

## Характеристики ПрофКиП Мастер-4000

| Параметр                      | Значение   |
|-------------------------------|--|
| Частотный диапазон            | 5 МГц ... 4 ГГц  |
| Максимальный входной уровень  | +25 дБм  |
| Тестирование                  | кабелей, антенн, измерение мощности (опция), KСВ, DTF, потеря в кабеле |
| Количество точек на кривую    | до 2001  |
| Скорость измерения            | до 1 мс на точку   |
| Погрешность установки частоты | $\pm 3 \cdot 10^{-6}$  |
| Внутренняя память             | 512 МБ   |
| Интерфейсы                    | USB, LAN   |
| Дисплей                       | Высококонтрастный TFT дисплей с диагональю 17,8 мм                     |
| Батарея                       | Li-Ion (до 4 часов работы)   |
| Габаритные размеры            | 260x193x67 мм  |
| Вес                           | 2,3 кг   |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83