



## МЕГЕОН 13121 — измеритель сопротивления заземления

Артикул: к0000016148



**15 890** с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300
- по России от 500
- ✓ **Гарантия** 1 год

**Вид питания**  
Батарея | AA тип | 1,5 В | 6 шт.

### ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МЕГЕОН 13121:

МЕГЕОН 13121 – это портативный цифровой измеритель сопротивления заземления. Прибор может измерять по двух или трёхпроводной схеме. Для компенсации погрешности измерения сопротивления в приборе предусмотрен измеритель напряжения земли. Для специальных измерений предусмотрены непрерывный режим и режим измерения по таймеру.

### ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МЕГЕОН 13121:

- Измерение по 3-х проводной схеме в диапазоне до 200 Ом;
- Измерение по 2-х проводной схеме в диапазоне до 200 Ом;
- Измерение напряжения земли до 200 В;
- Питание 9 В (6x1,5 В AA) или адаптер 9 В x 0,5 А (в комплект не входит);
- Все необходимые кабели и электроды для измерения в комплекте;
- Подсветка дисплея;
- Таймер измерения;
- Непрерывное измерение;
- Индикатор разряда батарей;
- Удобный кейс для хранения и переноски.

### Характеристики МЕГЕОН 13121

Диапазон	Точность	Разрешение	Метод	Испытательный ток	Испытательная частота
2 Ω	± 2% + 0,02Ω	0,001 Ω	3-х проводной (прецизионный)	≈ 3 мА	≈ 820 Гц
20 Ω	± 2% + 0,1Ω	0,01 Ω			
200 Ω	± 2% + 0,3Ω	0,1 Ω			
2 Ω	± 3% + 0,05Ω	0,001 Ω	2-х проводной (упрощённый)	---	
20 Ω	± 3% + 0,2Ω	0,01 Ω			
200 Ω	± 3% + 0,5Ω	0,1 Ω			
200 В	± 2% + 0,5В	0,1 В			
Параметр			Значение		
Питание			9 В (батарей AA x 1,5 В x 6шт.) или внешний адаптер 9В – 500 мА стабилизированный		
Измерительные провода			3 провода для 3-х проводной схемы 2 для 2-х проводной		
Дисплей			3½, 1999		
Условия эксплуатации			0...40 °С, 20...60% ОВ		
Условия транспортировки и хранения			-20...60 °С, 20...80% ОВ		
Размер			175 x 125 x 70 мм		
Вес			670 г (с батарейками, без проводов и электродов)		

### Комплектация МЕГЕОН 13121

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления заземления МЕГЕОН 13121	1

2.	Измерительные провода	5
3.	Электроды	2
4.	Батарейки AA	6
5.	Кейс для переноски и хранения	1
6.	Руководство по эксплуатации	1
7.	Гарантийный талон	1

© 2012-2023, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)