



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



Ча  
та  
  
На  
та  
  
На  
та  
  
То  
та  
  
То  
та  
  
Ис  
  
От  
ин  
  
Ча  
та  
  
Со  
та  
  
Пр  
це

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РУЧНОГО МУЛЬТИМЕТРА МП-1:

МП-1 является многоцелевым ручным мультиметром.

## ОСОБЕННОСТИ РУЧНОГО МУЛЬТИМЕТРА МП-1:

- Точность и полоса частот измеряемых сигналов не имеет аналогов среди различных существующих настольных приборов.
- Значительно превосходит приборы своего класса по характеристикам веса и габаритов.
- В мультиметре МП-1 используется жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), что позволяет ему значительно снизить потребление мощности.
- Мультиметр можно использовать при больших уровнях освещения, вплоть до прямой солнечной засветки, это достигнуто благодаря большим контрастным символам на индикаторе.
- Дополняя традиционные возможности, мультиметр МП-1 имеет ряд индивидуальных особенностей, которые создают удобства при его эксплуатации – это обеспечение надежной защиты входов на всех поддиапазонах, источник питания 3В, наличие встроенных функций-индикаций, таких как: полярность исследуемого сигнала, перегрузка, разряд батарей и звуковой тест на электропроводность.

## Характеристики МП-1

Параметры	Значения
<b>Напряжение постоянного тока</b>	
Диапазон	10-4 - 1 000 В
Основная погрешность измерения	0,25 %
<b>Напряжение переменного тока</b>	
Диапазон	10-4 - 750 В
Основная погрешность измерения	1 %
Диапазон частот	20 - 20 x 10 <sup>3</sup> Гц
<b>Постоянный ток</b>	
Диапазон	10 <sup>-6</sup> - 2 А
Основная погрешность измерения	1 %
<b>Переменный ток</b>	
Диапазон	10 <sup>-6</sup> - 2 А
Основная погрешность измерения	0,2 %
Диапазон частот	40 - 10 <sup>3</sup> Гц
<b>Сопротивление</b>	
Диапазон	0,1 - 2 x 10 <sup>7</sup> Ом
Основная погрешность измерения	0,2 %
<b>Другие характеристики</b>	
Входной импеданс	10 МОм / 10 пФ

Ток потребления	не более 25 мА
Питание	2 элемента 316
Габариты	190 x 84 x 37 мм
Масса	0,35 кг

## Комплектация МП-1

№	Наименование	Количество
1.	Ручной мультиметр МП-1	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**