



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Число каналов (базовая модель) _____

2

Частотный диапазон мин. _____

1 Гц

Частотный диапазон макс. _____

2.5 ГГц

Тип _____

Частотомер

Дисплей _____

Есть

Питание _____

110 В ... 127 В $\pm 10\%$ / 220 В ... 240 В $\pm 10\%$, 50 Гц ± 2 Гц / 60 Гц ± 2 Гц

Описание ПрофКип ЧЗ-63/1М

- Диапазон частот: 1 Гц ... 2.5 ГГц;
- Количество каналов: 2;
- 8-рядный дисплей;
- Однокристалльный микропроцессор;
- Высокая разрешающая способность и точность измерений;
- Высокая чувствительность и скорость измерений: 20 изм /с;
- Функция РРМ измерения;
- Частота F0 может быть установлена по желанию пользователя;
- Питание: 110 В ... 127 В $\pm 10\%$ / 220 В ... 240 В $\pm 10\%$, 50 Гц ± 2 Гц / 60 Гц ± 2 Гц.

Характеристики ПрофКип ЧЗ-63/1М

Параметр	Значение
Диапазон частот	1 Гц ... 2.5 ГГц
Количество каналов	2
Дисплей	8-рядный
Скорость измерений	20 изм /с
Частота	F0 может быть установлена по желанию пользователя
Питание	110 В ... 127 В $\pm 10\%$ / 220 В ... 240 В $\pm 10\%$, 50 Гц ± 2 Гц / 60 Гц ± 2 Гц
Габаритные размеры	210x80x230 мм
Масса прибора	1.8 кг