



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Н магазин сопротивлений
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
Л. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание ПрофКиП Р4831Н магазин сопротивлений

Назначение магазина сопротивлений ПрофКиП Р4831Н
Магазины сопротивлений ПрофКиП Р4831Н предназначены для воспроизведения сопротивления постоянного тока. Принцип действия магазина сопротивлений заключается в последовательном соединении требуемого количества равно номинальных прецизионных резисторов в каждой декаде при последовательном соединении декад. Конструктивно магазины сопротивлений состоят из последовательно соединенных равно номинальных прецизионных резисторов, установленных в каждой декаде.
Основные особенности и преимущества магазина сопротивлений ПрофКиП Р4831Н
<ul style="list-style-type: none">• 8 декад• Диапазон измерения: от 0,001 до 111111,11 Ом• Класс точности: 0,02• Сделано в России

Основные метрологические и технические данные магазина сопротивлений ПрофКиП Р4831Н

Параметры	Значения
Диапазон воспроизводимых значений сопротивления	от 0,001 до 111111,11 Ом
Класс точности при использовании в качестве ММЭС	0,02
Значения номинальной/максимальной мощности на ступень, Вт	0,001/0,002 для декады 0,001 Ом 0,01/0,02 для декады 0,01 Ом 0,05/0,1 для декад 0,1 Ом и более
Значение начального сопротивления при установке всех декадных переключателей на нулевые показания (R0), Ом, не более	0,024
Количество декад	8
Электрическое сопротивление изоляции, не менее, Ом	5·10 ⁹
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм	270×200×140
Масса, кг, не более	2,2
Рабочие условия применения: — температура окружающей среды, °С — относительная влажность, % — атмосферное давление, кПа	от +15 до +25 от 25 до 80 от 84 до 106
Комплект поставки магазина сопротивлений ПрофКиП Р4831Н	
Магазин сопротивлений ПрофКиП Р4831Н	1 шт
Паспорт ПРШН 26.51.43.150-68134858-2025 ПС	1 шт
Упаковка	1 шт

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83