
Мα

Артикул: 778053





ОПИСАНИЕ

Угломер RGK AL-60 используется при проведении строительных, монтажных, ремонтных и отделочных работ, изготовлении мебели, плотничном деле и т.д. Инструмент позволяет измерить углы до 230°, уровень погрешности при этом составляет от $\pm 0.2^{\circ}$.

Ключевое преимущество модели - 2 лазерных излучателя для легкого и быстрого переноса разметки с одной плоскости на другую.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Встроенные в корпус угломера пузырьковые уровни (горизонтальный и вертикальный) упрощают работу при выполнении измерений. Конфигурация и расположение колб таковы, что пользоваться ими можно практически при любом положении прибора. На створки длиной 60 см нанесена сантиметровая шкала для более удобной разметки и замеров.

ФУНКЦИОНАЛ

Электронный угломер RGK AL-60 оборудован подсветкой дисплея для комфортной работы и легкого считывания показаний при любых условиях освещения. Функция HOLD служит для фиксации результатов на экране, что будет полезно для документирования или в тех случаях, когда при измерении дисплей не видно.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Один комплект элементов питания обеспечивает до 40 часов непрерывной работы, предусмотрено автоотключение прибора через 5 минут бездействия. Каждый лазерный излучатель снабжен отдельной кнопкой включения/отключения, что также помогает экономить заряд батарей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	электронный
Вид	угловой
Длина	60 см
Толщина металла	нет данных
Точность	±0,5° ±0,2° (для целых, кратных 10 значений угла) точность пузырька 0,5 мм/м
Количество глазков	2
Количество рукояток	нет
Измерительная плоскость	2
Фрезерованная грань	нет
Защитные колпачки	стандартные
Магнит	нет
Особенности	диапазон измерений углов 0–230° дисплей источник питания 4хААА лазер 630-670 нм, ≤ 1 мВт класс 2 рабочая температура от 0°C до +40°C
Габариты	600 MM
Bec	0,298 кг

- Электронный угломер RGK AL-60
- Батарейки, ААА 4шт.
- Инструкция

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83