



Индикатор обрыва 183 СВ



10 200 с НДС

- ✓ Доставка в кратчайшие сроки по Москве 300
- по России от 500
- ✓ Гарантия 1 год



ОСОБЕННОСТИ ИНДИКАТОРА ОБРЫВА 183 СВ:

- Поискový комплект в составе: датчика с тональным генератором и усилителя-приёмника;
- Используется для проверки телекоммуникационных систем и кабельных распределительных сетей;
- Обнаружение проводов, «прозвонка» многожильных кабелей без нарушения изоляционной оболочки и гальванического контакта;
- Тесты непрерывности и полярности;
- Внутренний переключатель для выбора типа тонального сигнала (быстро/медленно);
- Подключение до 2-х тестируемых линий (линия 1/ линия 2) со светодиодной индикацией;
- Тест сопротивления цепи, диода, ёмкости, постоянного и переменного напряжения с отображением значения звуковой и светодиодной сигнализацией (изменение частоты и уровня);
- Совместимость с любым тональным генератором.

Характеристики SEW 183 СВ

Параметр	179 СВ	180 СВ	181 СВ	183 СВ
УСИЛИТЕЛЬ-ПРЁМНИК				
Частота обнаружения	1 Гц – 12 кГц			
Дистанция	< 50 см			
Питание	9 В («Крона»)			
Размеры	270 x 50 x 25 мм			
Масса	125 г			
ТОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР				
Форма сигнала	Меандр			
Частота	1 кГц ±10%			
Защита входа	80 В пост.	100 В пост.	80 В пост.	80 В пост.
Одинарный тон	-	+	-	-
Переменный тон	Быстрый и медленный	Быстрый	Быстрый и медленный	Быстрый и медленный
Подключение	Через штекер RJ11, 2 «крокодила» (RJ45 - опция для 180 СВ)			
Питание	9 В («Крона»)			1,5 В × 6 (AA)
Размеры	86 x 63 x 26 мм	64 x 58 x 34 мм	86 x 63 x 26 мм	143 x 74,5 x 33,6 мм
Масса	130 г	120 г	130 г	318 г
ТЕСТ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ				
Громкая связь	-	-	-	+
Целостность цепи	-	-	-	+
Сопротивление	-	-	-	+
Напряжение (пост./ перем.)	-	-	-	+
Ёмкость	-	-	-	+
Тест диодов	-	-	-	+
ТЕСТ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ				
Условия эксплуатации	0 – 40 °С при 80% максимальной относительной влажности			

Комплектация SEW 183 СВ

№	Наименование	Количество
1	Индикатор обрыва 183 СВ	1
2	Комплект измерительных проводов	2
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Батарея питания	2

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU