



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

СТ
ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание SEW 187 MCT

187 MCT - это 2 в 1: кабельный тестер для проверки сетей LAN с функцией мультиметра.

Функция тестера LAN: проверка целостности кабеля (RJ45/RJ11), удаленное подключение устройства приема, авто/ ручная функция сканирования, светодиодная индикация состояния провода.

Функция мультиметра: измерение напряжения $U_{\text{пост.}}/U_{\text{перем.}}$, сопротивления, прозвон цепи и тест p-n переходов, удержание показаний, индикатор разряда батарей.

Характеристики SEW 187 MCT

Параметр	Значение
Функция тестера LAN	проверка целостности кабеля (RJ45/RJ11), удаленное подключение устройства приема, авто/ ручная функция сканирования, светодиодная индикация состояния провода
Функция мультиметра	измерение напряжения $U_{\text{пост.}}/U_{\text{перем.}}$, сопротивления, прозвон цепи и тест p-n переходов, удержание показаний, индикатор разряда батарей
Сопротивление	до 40 МОм (по г 1,2%)
Измерение напряжения	$U_{\text{пост.}}$ 0...1000 В (по г 0,5%)/ $U_{\text{перем.}}$ 0...750 В (по г 1%)
Дисплей	ЖК-дисплей (4000)
Питание	9 В x 1 + 1,5 В x 2 (AAA)
Габариты и вес тестера	168 x 82 x 44 мм, 283 г
Габариты и вес приемника	74 x 30 x 25 мм, 30 г

Комплектация SEW 187 MCT

№	Наименование	Количество
1	Кабельный тестер для проверки сетей LAN с функцией мультиметра 187 MCT	1
2	Комплект щупов	1
3	Кабель самопроверки	1
4	Мягкий чехол	1
5	Комплект батареек	1
6	Руководство по эксплуатации	1