



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измеритель шума 2310 SL
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание SEW 2310 SL

Измеритель шума. 30...130 дБ (разрешение 0,1 дБ); полоса частот 31,5 Гц...8 кГц; динамич. диапазон 100 дБ; фильтры А, С; измерение быстро (125 мс)/медленно (1 с); цифр. жк-индикатор (3 1/2) и линейная шкала; регистрация МИН/МАКС значений, ручной выбор предела; внешний выход преобразователя; противоударная накладка-держатель, масса 224 г.

Характеристики SEW 2310 SL

Диапазон измерений	32...130 дБ
Диапазон частот	31.5 Гц...8 кГц
Базовая погрешность	±1,5 дБ
Динамический диапазон	50 дБ
Тип АЧХ фильтра	А, С
Выход переменного напряжения	Да
Объем памяти	Нет
Источник питания, тип батареи	9В Крона
Интерфейс	Нет
Особенности	Линейная шкала

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83