Описание SEW LVD-15

Бесконтактный индикатор переменного напряжения LVD-15 производства компании Standard Electric Works Co., Ltd. (SEW).

Карманный микропроцессорный интеллектуальный индикатор переменного напряжения (50…1000 В / частота: 50…500 Гц). Возможность выбора уровня чувствительности регулировочным кольцом. Надежная работа без необходимости гальванического контакта в тестируемой цепи. Световой светодиодный и звуковой индикаторы переменного напряжения, для промышленных и бытовых условий, светодиодный индикатор уровня заряда батареи, 1000 В (кат IIII), 1,5 В×2 (тип AAA), 28×142×27, масса 45 г.

Характеристики SEW LVD-15

Диапазон рабочих напряжений	50…1000 В
Режим работы	контактный
Акустический индикатор наличия фазы	Да
Визуальный индикатор наличия фазы	Да
Масса	45 г

Комплектация SEW LVD-15

№	Наименование	Количество
1.	Бесконтактный индикатор переменного напряжения LVD-15	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование