



## LVD-15 — бесконтактный индикатор переменного напряжения



**1 494** с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно
- по России от 500
- ✓ **Гарантия** 1 год



### Описание SEW LVD-15

Бесконтактный индикатор переменного напряжения LVD-15 производства компании Standard Electric Works Co., Ltd. (SEW).

Карманный микропроцессорный интеллектуальный индикатор переменного напряжения (50...1000 В / частота: 50...500 Гц). Возможность выбора уровня чувствительности регулировочным кольцом. Надежная работа без необходимости гальванического контакта в тестируемой цепи. Световой светодиодный и звуковой индикаторы переменного напряжения, для промышленных и бытовых условий, светодиодный индикатор уровня заряда батареи, 1000 В (кат III), 1,5 В×2 (тип AAA), 28×142×27, масса 45 г.

### Характеристики SEW LVD-15

Параметр	Значение
Диапазон рабочих напряжений	50 В...1000 В
Частота	50 Гц...500 Гц
Категория безопасности	IEC 61010 - 1 600 В (кат III)
Уровень загрязнения	2 класс
Карманный держател	Зажим - клипса
Светодиод	LED красный + зуммер для индикации при тестировании
Подсветка	LED синий
Питание	2×1,5 В батареи (тип AAA LR3)
Определение проводов	Фаза, ноль
Рабочие условия	0°...+ 40° , относительная влажность 80%
Размеры	142 × 28 × 27 мм
Масса (с батареями)	45 г

### Комплектация SEW LVD-15

№	Наименование	Количество
1.	Бесконтактный индикатор переменного напряжения LVD-15	1