



Артикул: WMRULXP2



Ци
кол

Описание SONEL LXP-2 с поверкой

Основные характеристики:

- Широкий диапазон измерения освещенности
- Высокая точность и чувствительность (0,1 лк)
- Функция фиксирования результата на дисплее измерителя (DATA HOLD)
- Режим регистратора (с задаваемой частотой дискретизации)
- Четкий, высококонтрастный дисплей
- Корректировка относительно спектральной световой эффективности
- Поправочный коэффициент устанавливается автоматически, без дополнительных расчетов (для нестандартных источников света)
- Возможность выбора единиц измерения: Люкс или Фут Кандел FC (FC ≈ 10,764 люкс)
- Автоматическое отключение питания в случае бездействия прибора (15 минут)
- Отображение на дисплее максимального и минимального значения за период наблюдения
- Подсветка дисплея
- USB интерфейс для подключения к компьютеру
- память для сохранения результатов измерения

Назначение и область применения:

Цифровой люксметр — прибор, предназначенный для измерения уровня освещенности (люкс, кандел). LXP-2 — компактный, ручной измеритель с качественной компонентной базой, обеспечивающей высокую точность и стабильность измерения, а также долгий срок эксплуатации измерителя.

Характеристики SONEL LXP-2 с поверкой

Технические характеристики SONEL LXP-2	
Экран	3/4 цифровой ЖКИ с 40-сегментным барграфом
Рабочая t°С	0...50
t°Схранения	-20°С...70
Питание	батареяка 9В или аккумулятор 8,4В
Габариты мм	170 x 80 x 40
Вес кг	0.390
Зонды SONEL LXP-2	
Тип зонда	нет

Комплектация SONEL LXP-2 с поверкой

1.	LXP-2 Люксметр
----	----------------