



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
ик PCA1150

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: PCA1150



Описание Токовый пробник PCA1150

Токовый пробник PCA1150 предназначен для регистрации тока и последующего преобразования его в соответствующий сигнал напряжения с подачей на вход осциллографа.

Характеристики Токовый пробник PCA1150

	RIGOL PCA1150
Максимальный ток в непрерывном режиме	150 Аскз
Максимальное пиковое значение тока	300 Апик (непрерывно) 500 Апик (импульс длительностью ≤ 30 мкс)
Частотный диапазон	DC...10 МГц (-3 дБ)
Коэффициент преобразования	0,1 В/А
Диаметр охвата	20 мм
Точность	±1%±1 мВ (≤150 А) ±2% (150...300 Апик, диапазон DC, 45 Гц...66 Гц)
Шум	≤2,5 мАскз (20 МГц)
Время нарастания	3,5 нс
Максимальная мощность	8,5 ВА
Длина кабеля	2 м
Габаритные размеры датчика	176x69x27 мм
Вес	500 г

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83