



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

указатель высокого напряжения двухполюсный 6-10 кВ с

УВКИ

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 534775



Описание Энергозащита УВН-80-3М ТФ

Указатель высокого напряжения УВН-80-3М ТФ предназначен для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 10 кВ частотой 50 и 60 Гц при температуре от -45°C до +40°C и относительной влажности воздуха не выше 98% (при +25°C).

Характеристики Энергозащита УВН-80-3М ТФ

Параметр	Значение
Порог срабатывания указателя с трубкой фазировки при схеме согласного включения, В, не ниже	12700
Порог срабатывания указателя с трубкой фазировки при схеме встречного включения, В, не выше	1500
Габаритные размеры указателя, мм в рабочем положении, мм	Φ 72 x 745
Габаритные размеры трубки фазировки, мм в рабочем положении, мм	Φ 52 x 745
Масса, указателя, не более, кг	0,8

Комплектация Энергозащита УВН-80-3М ТФ

№	Наименование	Количество
1.	Указатель высокого напряжения двухполюсный 6-10 кВ с трубкой фазировки УВН-80-3М ТФ	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83