Точные измерения — наша профессия! РИТЕЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ (ЛЮКСМЕТР) +7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 Ул. гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU



Pa

По

Ди

Пи

Tei pa

Вл

Pa

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ОСВЕЩЕННОСТИ (ЛЮКСМЕТР) 2330 LX

- Максимальное разрешение: 0,01 лк;
- Базовая погрешность: ± 3 %;
- Функция удержания показаний (Hold);
- ЖК-дисплей 4000;
- Режим энергосбережения (автовыключение);
- Индикация разряда батареи;
- Ручной или автоматический выбор диапазона;
- Защитная крышка линзы-сенсора;
- Защитный чехол.

Характеристики 2330 LX — измеритель освещенности (люксметр)

Виды измерений	измерение освещенности (Еv/люкс, фут-кандела)
Измерение освещенности	0 40.000 лк (lx), 04.000 ф-кд (FC)
Максимальное разрешение	0,01 лк, 0,001 ф-кд
Базовая погрешность	±3%
Тип датчика	встроенный
Источник питания	9В х 1 (Крона)
Особенности	Функция удержания показаний (Hold). ЖК-дисплей (макс. «3999»), автоматический и ручной выбор предела, индикация превышения предела измерения. Автовыключение, индикация разряда батареи. Защитная крышка сенсора, габариты 19х6х4см, масса 245 гр.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 2330 LX

Nº	Наименование	Количество
1	Измеритель освещенности (люксметр) 2330 LX	1
2	Защитный чехол	1
3	Батарейка	1
4	Руководство по эксплуатации	1